35012763-01

HD-LBU3/LBVU3 シリーズ の仕様

最新の製品情報や対応するパソコンについては、カタログまたはインターネットホームページ（buffalo.jp）を参照してください。

項目		仕様
インターフェース		USB 3.0
端子		USB 3.0 Standard-B
転送速度（理論値）		＜ USB 3.0 ＞最大 5Gbps（※ 1）　＜ USB 2.0 ＞最大 480Mbps ＜ USB 1.1 ＞最大 12Mbps
出荷時フォーマット形式		NTFS(1 パーティション)
外形寸法（突起物含まず）		39 × 189 × 123mm
消費電力		最大 18W、平均 12W
電源		AC100V、50/60Hz
動作環境	温度	5 ～ 35℃
	湿度	20 ～ 80%（結露なきこと）
対応するパソコン		＜ USB3.0 ＞ ● USB 3.0 端子搭載の Windows パソコン ●当社製 USB 3.0 インターフェースボード搭載の Windows パソコン ＜ USB2.0 ＞ ● USB2.0 端子搭載の Windows パソコン ●当社製 USB 2.0 インターフェースボード搭載の Windows パソコン ● USB 2.0 端子搭載の Mac
対応 OS		Windows 8（64 ビット、32 ビット） Windows 7（64 ビット、32 ビット） Windows Vista（64 ビット、32 ビット） Windows XP（32 ビット）（Media Center Edition を含む）
		Mac OS X 10.5 以降

※ 1 本製品を、USB 3.0 で規定されている SS モード（最大転送速度 5Gbps）で使用するには、当社製 USB 3.0 インターフェース（または USB 3.0 に対応したパソコン本体）が必要です。

● 本製品のドライバーがインストールされると、[デバイス マネージャー(デバイス マネージャ)](※)に次のデバイスが追加されます。

※［デバイス マネージャー（デバイス マネージャ）］は次の方法で表示できます。

Windows 8...スタート画面で［デスクトップ］を選択→カーソルを右上端に移動 (タブレットでは画面右端を左にスライド) して［設定］を選択→［PC 情報］を選択→［デバイスマネージャー］を選択

Windows 7...［スタート］をクリック→［コンピューター］を右クリック→［管理］をクリック→［デバイスマネージャー］をクリック

Windows Vista ....［スタート］をクリック→［コンピュータ］を右クリック→［管理］をクリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら［続行］をクリック→［デバイスマネージャ］をクリック

Windows XP...［スタート］をクリック→［マイ コンピュータ］を右クリック→［管理］をクリック→［デバイス マネージャ］をクリック

使用 OS	追加場所	追加デバイス名
Windows 8/7	ユニバーサル シリアル バス コントローラー	USB 大容量記憶装置
	ディスクドライブ	BUFFALO External HDD USB Device
Windows Vista	ユニバーサル シリアル バス コントローラ	USB 大容量記憶装置
	ディスクドライブ	BUFFALO External HDD USB Device
Windows XP	USB(Universal Serial Bus) コントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
	ディスクドライブ	BUFFALO External HDD USB Device